UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

944008





- Skrytý RFID zámek (ovládání pomocí mobilní aplikace nebo karty).
- Lze zaregistrovat 1 manažerskou kartu a 14 uživatelských karet.
- Přejeďte kartou pro automatické odemčení.
- Alarm nízkého stavu baterie.
- Baterie: 3xAAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.

Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.

1. Obnovení továrního nastavení - Reset před použitím

Zasuňte dodaný špendlík do otvoru dokud neuslyšíte dvojité "pípnutí", obnoví se tovární nastavení a vymažou všechna data.



2. Stáhněte si aplikaci TTlock do svého telefonu a vytvořte si uživatelský účet.



*V aplikaci lze nastavit libovolný jazyk.

- Před použitím aplikace zapněte Bluetooth na svém telefonu.

- Telefon musí být během párovacího procesu umístěn maximálně do vzdálenosti 2 metrů od chytrého zámku.

- Aktivujte zámek dotykem karty **při přidávání nového** otisku prstu.



Spojení telefonu

Po uvedení zámku do továrního nastavení otevřete na svém telefonu aplikaci TTLock, klikněte na tlačítko "Přidat zámek (Add Lock)" \rightarrow Klikněte na tlačítko "Všechny zámky (ALL Lock)" \rightarrow Probuďte zámek špendlíkem, klikněte na tlačítko "+".



Dokončení přidávání

Párování bylo úspěšné. Prosím přiřaď
te mu název. \rightarrow Potvrď
te $\mathbf{OK}.$



3. Odstranění správce mobilního telefonu

Vyberte zámky v aplikaci, které nevyžadují oprávnění správce, klikněte na **"Nastavení (Settings)"** \rightarrow Klikněte na **"Smazat (Delete)"** \rightarrow zadejte heslo \rightarrow Klikněte na **"OK"**.

Poznámka: po odstranění správce se zámek obnoví do továrního nastavení.

上午11:31 🗇 🖾	上午11:31 🗇 😫 🔰 🖏 🖬 💼 50 x		50% 🗩 50%	Lock Sound	On >	上午11:3	2 🗇 💿	\$ 🛛 👬 🖬 🔳	⊃50×
	TTLock			Reset Button	On >	on > ← Settings			
				Lock Clock	>				
	F019_381da5		9 5%	Diagnosis	>	Passage Mode			
				Upload Data	>	Lock Sound Reset Button			
	5			Import from another lock	>				
				Firmware Update	>	Lock C	llock		
				Amazon Alexa	>	Diagno	sis		>
Tou	Touch to Unlock, Hold to Lock			Google Home	>	Uplc	Please enter Pass	the Application sword	>
Q		ß	0	Room status	Vacant >	Impo	Passw	ord X	>
FF eKeys	Cards	® Remote	C- Authorized	Attendance		Firm	Concel	OK	>
			Admin	Unlock Notification		Amazo	n Alexa	UK	>
C	蓉			Dilute		Google	Home		
Records	Settings			Delete		Rooms	tatus	Vacar	at >

4. E-klíče aplikace

Klikněte na **eKeys** - **"Odeslat e-klíč (Send ekey)"** \rightarrow Vyplňte telefonní číslo příjemce a další informace \rightarrow Klikněte na **"Odeslat (Send)"** \rightarrow Příjemce může otevřít aplikaci TTLock, odemknout a dotazovat se na záznam zámku.

上午11:32 🗑 💿 (* TTLock	9 ⁴⁸ atl 💼 50×		No Data	
	F019_381da5	95%			
Touch t	o Unlock, Hold to I	_ock			
eKeys C	🔊 🤤 ards Remote	Q Authorized Admin			
C Records Se	Ö. ttings			Send eKe	y
上午11:33 전 🗃 (∦s Send eKey) ‰iii	上午11:33 (3) 🕲 (Send eKey	≵ ⊠ ‰ni)≣⊃ 50×
Timed Permane	ent One-time Re	ecurring	Timed Permaner	nt One-time	Recurring
Recipient	Phone Number	r or Email 💶	Recipient	1369	90110889 × 💶
Name	Plea	se enter here	Name		Jason
Start Time	202	3.07.14 11:32	Start Time		2023.07.14 11:32
End Time	202	3.07.14 12:32	End Time		2023.07.14 12:32
Recipients are ab times within the	le to use the eKeys f validity period.	or unlimited	Recipients are able times within the va	to use the eKa alidity period.	eys for unlimited
	Send			Send	

5. Jak přidat IC kartu

Klikněte na **"Karty (Cards)**" \rightarrow Klikněte na **"Přidat kartu (Add Card)**" \rightarrow Vyberte typ přístupu karty k zámku **"Trvalý (Permanent)**", **"Načasovaný (Timed)**", **"Opakující se (Recurring)"**. Zadejte název a vyberte dobu vypršení platnosti \rightarrow Klikněte na **"OK**" \rightarrow Přiložte kartu k zámku a přejeďte oblastí senzoru \rightarrow Zazní **dvojité "pípnutí**" \rightarrow Přidáno úspěšně.

Poznámka: akci je třeba provést v blízkosti zámku.

上午11:32 () ←	ই 🖬 🕴	8 ⊠ ⁴⁰ tll (■)·50%		p I	上午11:34 つ 🗅 ←	Add Card	≹ 🖾 ∰atl 💷 50%
	E019 381da5	95%			Permanent	Timed	Recurring
			No [Data	Name		ABQ
۲ eKeys O Records	Fouch to Unlock, Hold to Cards Remot Settings	e Lock e Authorized Admin	Ado	i Card		ОК	
	Permanent	Timed	Recurring	Q Search			
	Name	ОК	ABQ	ABC 2023.07,14 11:34	Permanent		
	Ca	Connected. Place and against the C	e the Card				

Při přidávání nového otisku prstu přiložte kartu k zámku, abyste dokončili jeho přidání (registraci).

6. Jak smazat IC kartu

Klikněte na **"Karty (Cards)**" \rightarrow Vyberte kartu, kterou chcete odebrat \rightarrow Klikněte na **"Odstranit (Delete)**". Zadejte heslo a potvrďte smazání.

Poznámka: akci je třeba provést v blízkosti zámku.



7. Jak přejmenovat IC kartu

Klikněte na "Karty (Cards)" \rightarrow Vyberte kartu, kterou je třeba přejmenovat \rightarrow Klikněte na "Název (Name)" \rightarrow Zadejte nový název – potvrďte OK.









8. Změna doby platnosti IC karty

Klikněte na "**Karty (Cards)**" → Vyberte kartu IC → Vyberte platný čas → Zadejte nový čas zahájení a ukončení → Klikněte na "**OK**"

Poznámka: akci je třeba provést v blízkosti zámku.

上午11:38 🞯	0	≵ ⊠ ⁴⁶ atti 💷 49%	上午11:45 🗇 🕥		∦ ■ 46 Hattl ■ 48%	上午11:46 🗇 🕥	≵ ⊠ ⁴⁶sttl 💷 48 %
\leftarrow	TTLock		\leftarrow	Add Card		\leftarrow Val	lidity Period
2	F019_381da	a5 💿 95%	Permanent	Timed	Recurring	Cycle on	
		Name		ABC	Sun Mon Tue	Wed Thu Fri Sat	
	A		Start Time	1	2023.07.14 11:39		
			End Time		2023.07.14 12:39	Start Time	11:45 >
						End Time	12:45 >
To	ouch to Unlock, Ho	old to Lock				Start Date	2023.07.14 >
释		ê 2				End Date	2023.07.15 >
eKeys	Cards Re	emote Authorized Admin					
Ð	蓉			ОК			ОК
Records	Settings						

上午11:46 🛇 🖸) * C	■ ⁴⁶ atll 💷 48%	上午11:46 🗇 🚨	*	8 ₪ ⁴⁶ ₀,iil (■) 48%
\leftarrow	Validity Period		\leftarrow	Add Card	
Cycle on			Permanent	Timed	Recurring
Sun Mon	Tue Wed Thu	Fri Sat	Name		ABC
Start Time		11:45 >	Validity Period	2023.07	7.14-2023.07.15 >
End Time		12:45 >	Cycle Time		11:45-12:45
Start Date		2023.07.14 >	Cycle on	Mon、Tue、	Wed、Thu、Fri
End Date		2023.07.15 >			
	\frown				
	ОК				

9. Odemknutí

Odemknutí zámku pomocí aplikace: klikněte na ikonu odemknutí v aplikaci.
 Poznámka: akci je třeba provést v blízkosti zámku.



2. Odemknutí pomocí IC karty: přiložte již přidanou IC kartu k zámku do oblasti pro přejetí. (Pro snazší nalezení pozice nainstalovaného zámku lze na viditelnou stranu dveří nalepit přiloženou samolepku.)



10. Automatické zamknutí zámku

Západka se po odemčení zhruba za 5 sekund automaticky vysune zpět do uzamčené polohy.

11. Záznamy o odemknutí zámku

Vyberte zámky v aplikaci \rightarrow klikněte na **Záznamy (Records)** pro zobrazení všech záznamů. Jsou zde uvedeny záznamy o používání (kdo kdy otevřel zámek).

上午11:46 🗇	8	* 🗆	tonti ■⊃ 48×	上午11:47 🗇	8	\$ ⊠ #atti 💽 48
	TTL	ock		\leftarrow	Records	
	F019_3	81da5	9 5%	Records can I Please export	be only kept for a limi regularly,if you need	ited period. I to keep history.
				Q Searcl	h	
	6			2023.07.	14	
				B Jasor 11:31:	n 27 Unlock with API	Ρ
To	uch to Unloc	k, Hold to Lo	ock			
eKeys	Cards	Remote	C~ Authorized			
			Admin			
(1) Records	🔅 Settings					

12. Alarm vybité baterie - Upozornění na nízkou baterie

Pokud při odemykání zámku zazní **pětkrát "pípnutí"** ..., vyměňte baterie.

13. Oprávněný správce

Klikněte na "**Oprávněný správce (Authorized admin)**" \rightarrow "**Vytvořit správce (Create admin)**" \rightarrow Vyplňte číslo účtu příjemce (**Recipient**), jméno (**Name**) \rightarrow Klikněte na "**Odeslat (Send**)" \rightarrow Klikněte na "**Complete (Dokončeno**)".

Poznámky: (1) akci je třeba provést v blízkosti zámku.

(2) Oprávněný správce může odemknout, přidávat karty, záznamy dotazů atd.

لـك#11:47ੴ இ الله الله الله الله الله الله الله ال	
F019_381da5	No Data
Touch to Unlock, Hold to Lock	
峰 を Keys Cards Remote Authorized Admin	
O Ø	
	Create Admin
上午11:48 Ծ 🛛 🔹 📲 🖏 🖬 🖬 48× ← Admin eKey	上午11:48 🗑 😫 象 📽 📶 🗩 48x - Admin eKey
上午11:48 © ◙ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥	上午11:48 ② ■
L ← 11:48 ©	L 4 11:48 ©
L411:48 @ Image: Baseline and the second	L411:48 © ● ★ Admin eKey Timed Permanent Send success
L#11:48 © Admin eKey Timed Permanent Recipient 1354997 Name summer The authorized administrator will have majority permission to operate this lock. Send	上午11:48 0 0 米ロ ・48× く Admin eKey Timed Permanent Send success Complete Notify via SMS Marked as occupied

14. Technické parametry

1	Zdroj napájení	3XAAA alkalická baterie
2	Upozornění na vybitou baterii	3,8 V
3	Provozní napětí	3,5~6 V
4	Statický proud	≤35 μA
5	Pracovní proud	≤200 mA
6	Čas odemknutí	Za 5 s
7	Provozní teplota	+10~70 °C
8	RFID karta	Mifare-1 karta, 13,56 MHz
9	RFID karta	Max. 15 karet
10	Odemknutí	Bezkontaktní



Externí napájení (USB TYP-C)

Zákazníci si mohou vybrat, zda jej do zámku nainstalují, na základě svých skutečných požadavků.



Instalace zámku do skříně s křídlovými dveřmi

Upozornění: Před montáží zámku si stáhněte aplikaci a spárujte ji se zámkem, abyste ho během montáže mohli otevírat! Zkontrolujte funkčnost zámku!

Pro připevnění zámku ke skříni použijte vhodný druh montážního materiálu.



1. Spojte tělo zámku s protikusem zámku. Na tělo zámku (na stranu kde není kryt na baterie) i protikus zámku nalepte šablonu s oboustrannou lepící páskou.



2. Odstraňte z přilepené šablony na zámku ochrannou fólii a přilepte jej na požadované místo na dveřích skříně. Protikus zámku by měl být rovnoběžný s dveřmi nebo vyčnívat 1mm-2mm.



3. Potvrďte umístění těla zámku, zavřete dveře skříně, otevřete je pomocí aplikace nebo spárované karty a dokončete umístění protikusu zámku.



4. Pomocí montážního materiálu upevněte protikus zámku ke skříni.



5. Z těla zámku vyndejte baterie a upevněte ho montážním materiálem ke dveřím. Poté vložte do zámku baterie a nasaďte kryt zámku. Kryt zajistěte šroubem.



6. Dveře zavřete a znovu zkontrolujte funkčnost zámku. Pro snazší nalezení pozice nainstalovaného zámku lze na viditelnou stranu dveří nalepit přiloženou samolepku.



Pokyny pro instalaci zámku do zásuvky



1) Tabulka velikostí pro umístění těla zámku a protikusu zámku



2) Instalace těla zámku

- 1. Vyznačte polohovací čáru podle výkresu. Tělo zámku umístěte do správné výšky a poté jej upevněte.
- 2. Vložte baterii a otestujte zámek, zda pracuje správně, pak upevněte kryt.



3) Instalace protikusu zámku

1. Vyznačte polohovací čáru 1 podle výkresu, upravte protikus zámku (ujistěte se, že střed protikusu zámku je na polohovací čáře 1).

2. Vyznačte polohovací čáru 2 podle výkresu (vzdálenost musí být 33,5 plus tloušťka desky), západku směrem ke dveřím, střed instalačního otvoru na polohovací čáře 2.

3. Upevněte protikus zámku.



Instalace zámku do zásuvky

Upozornění: Před montáží zámku si stáhněte aplikaci a spárujte ji se zámkem, abyste ho během montáže mohli otevírat! Zkontrolujte funkčnost zámku! Pro připevnění zámku ke skříni použijte vhodný druh montážního materiálu.



1. Zvolení pozice zámku - Spojte tělo zámku s protikusem zámku. Ujistěte se o správné poloze protikusu zámku vlevo a vpravo. Přiložte tělo zámku rovnoběžně se zásuvkou a ujistěte se o místě instalace těla zámku. Pomocí tužky obkreslete zvolenou pozici instalace těla zámku.



2. Instalace těla zámku - Odpojte protikus zámku od těla zámku. Na tělo zámku (na stranu kde není kryt na baterie) nalepte šablonu s oboustrannou lepící páskou. Odstraňte ze šablony na těle zámku ochrannou vrstvu a přilepte ho na vyznačené místo na panelu zásuvky. Pomocí montážního materiálu připevněte tělo zámku k panelu zásuvky. Vložte baterie a nasaďte kryt. Kryt zajistěte šroubem.



3. Instalace protikusu zámku - Připevněte protikus zámku k tělu zámku a ujistěte se o hloubce instalace protikusu zámku. Zaměřené body si vyznačte tužkou na pravítko. Na protikus zámku přilepte šablonu s oboustrannou lepící páskou. Body z pravítka zaznačte na zásuvku. Zkontrolujte umístění zámku. Odstraňte ze šablony ochrannou fólii, poté připevněte protikus zámku na vyznačenou pozici na zásuvce. Pomocí montážního materiálu připevněte protikus zámku k zásuvce. Použijte vrták k připevnění šroubů protikusu zámku. Přilepte samolepku.



Pokyny pro instalaci zámku do skříně s křídlovými dveřmi



1) Tabulka velikostí těla zámku a protikusu zámku



2) Instalace těla zámku

- 1. Vyznačte polohovací čáru podle výkresu. Tělo zámku umístěte do správné výšky a poté jej upevněte.
- 2. Vložte baterii a otestujte zámek, zda pracuje správně, pak upevněte kryt.



3) Instalace protikusu zámku

1. Vyznačte polohovací čáru 1 podle výkresu, upravte protikus zámku (ujistěte se, že střed protikusu zámku je na polohovací čáře 1).

2. Vyznačte polohovací čáru 2 podle výkresu (vzdálenost musí být 33,5 plus tloušťka desky), západku směrem

ke dveřím, střed instalačního otvoru na polohovací čáře 2.

3. Upevněte protikus zámku.





2) Instalace těla zámku

1. Vyznačte polohovací čáru podle výkresu. Tělo zámku umístěte do správné výšky a poté jej upevněte.

2. Vložte baterii a otestujte zámek, zda pracuje správně, pak upevněte kryt.



3) Instalace protikusu zámku

1. Vyznačte polohovací čáru 1 podle výkresu, upravte protikus zámku (ujistěte se, že střed protikusu zámku je na polohovací čáře 1).

2. Vyznačte polohovací čáru 2 podle výkresu (vzdálenost musí být 11,5 plus tloušťka desky), západku směrem ke dveřím, střed instalačního otvoru na polohovací čáře 2.

3. Upevněte protikus zámku.

